

## Mini Converter Audio to SDI 4K



Mini Converter Audio to SDI 4K, 4 kanallı analog audio'yu ya da 8 kanallı AES/EBU dijital audio'yu herhangi bir SDI video bağlantısına yerleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz herşeyi içerir. Şimdi, audio mikserler ve analog disk kaydedicileri gibi cihazlardan SDI yönlendiricileri ve disk kaydedicileri ile kullanmak üzere ya da video çeviricilere ekstra audio kanalları eklemek için SDI video bağlantılarına profesyonel audio yerleştirebilirsiniz.

US\$295

### Bağlantılar

#### SDI Video Girişi

SD, HD, 3G ve 6G-SDI arasında geçiş yapılabilir.

#### SDI Video Çıkış

SD, HD, 3G ve 6G-SDI video girişleriyle otomatik olarak eşleşir.

#### Analog Audio

Standart 6.35mm jack bağlantılarla profesyonel nitelikte dengelenmiş 4 kanallı analog audio.

#### AES/EBU Dijital Audio

Standart 6.35mm jack bağlantılarla profesyonel nitelikte dengelenmiş 8 kanallı dijital.

#### SDI Yedek Girişi

Ana SDI girişi düştüğü takdirde otomatik olarak geçiş yapar.

#### Çoklu Hız Desteği

4K, UHD, 2K, HD ya da SD SDI girişlerini otomatik olarak algılar.

#### Güncellemeler ve Kurulum

USB 2.0 yüksek hız aracılığıyla. (480 Mb/sn)

#### Yeniden saat ayarı

Evet



### Standartlar

#### SDI Uyumu

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2036, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.

#### SDI Audio Örnekleme

48kHz ve 24-bit televizyon standardı örnek hız.

#### SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2, 4:4:4

---

### SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları standart tanımlı ve yüksek tanımlı arasında geçiş yapabilmektedir.

### SDI Video Örnekleme

4:2:2, 4:4:4

---

### SDI Renk Düzeni

YUV, RGB

---

### SDI Otomatik Geçiş

SD, HD ve 3G ve 6G-SDI arasında otomatik olarak seçim yapar.

---

### SDI Format Desteği

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL  
720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,  
1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

---

### 2K Format Desteği

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p  
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,  
2K DCI 25PsF

---

### Ultra HD Format Desteği

3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24,  
3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97,  
3840 x 2160p30

---

### 4K Format Desteği

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p,  
4K DCI 25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p

---

## Yazılım

### Yazılım Kontrolü

USB aracılığıyla Mac OS X™ ve Windows™ yazılım güncellemesi.

### Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması aracılığıyla.

---

## İşletim Sistemleri



Mac OS X 10.10 Yosemite,  
Mac OS X 10.11 El Capitan  
ya da daha sonrası.



Windows 8.1 ya da  
Windows 10.

---

## Ayar Kontrolü

Mini Switchler ya da USB yazılımı

---

## Güç Gereksinimi

### Güç Kaynağı

Bütün ülkelerde kullanılacak uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +12V evrensel güç kaynağı içerir. Kablo bağı noktası bulunur.

### Güç Tüketimi

8.40 Watt

### Çalışma Voltaj Aralığı

12 - 31V DC

---

## Fiziksel Spesifikasyonlar



## Çevresel Spesifikasyonları

Çalışma Isısı: 0° ile 40° C arası  
(32° ile 104° F arası)

Saklama Isısı: -20° ile 45° C arası  
(-4° ile 113° F arası)

Bağıl Nem: 0% ile 90%  
arası yoğuşmasız

## Kutu İçeriği

Mini Converter Audio to SDI 4K

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte 12V evrensel güç kaynağı içerir.

## Garanti

3 Yıllık Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede yayınlanan tüm içeriğin her hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'e aittir. 2017, Tüm Hakları Saklıdır.  
Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Satış vergisi/harcı ve kargo masrafları MSRP'ye dahil değildir.

Blackmagic Design Authorized Reseller